

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Beko

Adres dostawcy: Arctic Eprel Support, 13 DECEMBRIE, 210 135200 Gaesti Romania

Identyfikator modelu: PWUV9646XME 7001940004

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa (kg)	9,0		Wymiary w cm	Wyso-kość	84
				Szero-kość	60
				Głębo-kość	55
Wskaźnik efektywności energetycznej _W	68,5		Klasa efektywności energetycznej	C	
Współczynnik efektywności prania	1,04		Efektywność płukania (g/kg)	4,9	
Zużycie energii w kWh na cykl w oparciu o program „eco 40–60”. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0,651		Zużycie wody w litrach na cykl w oparciu o program „eco 40–60”. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	41	
Zużycie wody w litrach na cykl dla pełnego cyklu prania i suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych przy połączeniu pełnego i połowicznego załadowania.	Pojemność znamionowa	46	Wilgotność resztkowa (%)	Pojemność znamionowa	53
	Półowa	34		Półowa	53
	Jedna czwarta	24		Jedna czwarta	54
Szybkość wirowania (obr./min.)	Pojemność znamionowa	1 200	Klasa efektywności wirowania	B	
	Półowa	1 200			
	Jedna czwarta	1 200			
Czas trwania programu (g:min)	Pojemność znamionowa	3:48	Rodzaj	Wolnostojące	
	Półowa	2:53			

	Jedna czwarta	2:53		
Poziom emitowanego hałasu akustycznego w fazie wirowania (dB(A) re 1 pW)	76		Klasa emisji hałasu aku- stycznego (faza wirowa- wania)	B
Tryb wyłączenia (W)	0,50		Tryb czuwania (W)	0,50
Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)	4,00		Tryb czuwania przy podłączeniu do sie- ci (W) (w stosownych przypadkach)	2,00
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące/miesiący				
Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania			NIE	
Informacje dodatkowe:				
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: http://support.beko.com				